



КОРИСНИЧКО УПУТСТВО INT RASTER DP-25/150MX

Укључивање касе

- Придржавати тастер за укључивање 

Искључивање касе

- Из главног менија тастер **0** или дуго задржати тастер 

* Притиском на тастер  можете се вратити до главног менија. У зависности од тога у ком подменију се налазите, некад ће бити потребно да више пута притиснете тастер 

ОБУКА - Продаја

- Из главног менија тастер **1** па **7**
- Куцамо шифру артикла па тастер **PLU**, притиском на тастер **STL** видимо међузбир и на **TOTAL** штампамо рачун (у међувремену пише “Генерише се”).
- За продају количине различите од 1, прво куцамо количину, па тастер **X**, па шифру артикла, па тастер **PLU**.

НАПОМЕНА! Користите мод обуке док не почнете са правим издавањем рачуна. Када дефинитивно завршите са обуком урадите нулирање (Дневни извештај) и почните са куцањем рачуна у Промет - Продаја.

Промет - Продаја

- Из главног менија тастер **1** па **1**
- Поступак је исти као и у Обука - Продаја

Сторнирање

- Пре затварања рачуна (још нисмо притиснули **TOTAL**) можемо да сторнирамо ставке на рачуну. Тастером **VD** сторнирамо задњи артикал.
- За сторнирање појединачних ставки на рачуну, у отвореном рачуну стрелицама горе - доле бирамо артикле за сторнирање и на **VD** сторнирамо.
- Тастер **C** брише цифру пре притиска на тастер **PLU**.

Дневни извештај

- **НАПОМЕНА!** Пре дневног извештаја добро проверити LPFR*.
- Из главног менија тастер **3**, па **TOTAL**, па **0**, па **TOTAL**.

Периодични извештај

- Из главног менија тастер **2** па **5**.
- Упишемо датум ОД па **TOTAL** и датум ДО па **TOTAL**

Пресек стања

- Из главног менија тастер **2** па **TOTAL**.
- Извештај артикла: из главног менија **2**, па **3**, па **1**.

Промена цене

- Из главног менија тастер **4**, па **2**, па шифра артикла, па **TOTAL TOTAL**, па нова цена, па **TOTAL TOTAL TOTAL**. Излазимо на тастер за искључивање.

Безготовинско плаћање

Цео рачун једном врстом плаћања, физичко лице:

- Нормално откуцамо артикле за продају (без **TOTAL**-а), па тастер **PY2**, па стрелицама горе - доле бирамо начин плаћања, па **TOTAL**.


Вирманско плаћање, купац правно лице:

- Нормално откуцамо артикле за продају (без **TOTAL**-а), па тастер *, па нађемо ИД купца па **TOTAL**, онда куцамо 10: ПИБ купца па **TOTAL TOTAL TOTAL**. Каса поново показује износ рачуна, па онда тастер **PY2**, па стрелицама горе - доле бирамо начин плаћања “Пренос на рачун”, па **TOTAL**.

Безготовинско плаћање, више врста плаћања, физичко лице:

- Нормално откуцамо артикле за продају (без **TOTAL**-а), онда **STL** (међузбир), па откуцамо износ који се плаћа безготовински, па онда тастер **PY2**, па изаберемо начин плаћања, па **TOTAL**, остаје износ који није затворен, поново куцамо износ који се плаћа безготовински, па **PY2**,

Додавање клијента на рачун (Готовински рачун)

- Након додавања артикала на рачун (пре наплате), притиснемо шифт  па * , па стрелицом на доле дођемо до "ИД Клијента" ,па **TOTAL**
- Ако желимо да унесемо ПИБ купца, у поље "ИД клијента" уносимо **10: ПИБ** и са **TOTAL** потврдимо. Онда можемо да унесемо и назив купца и опет са **TOTAL** потврдимо, али ће на фискалном исечку бити приказан само ИД Клијента.

* LPFR (Локални процесор фискалних рачуна)

- LPFR је законска категорија новог закона. Он чува рачуне и прослеђује их Пореској Управи. Стање на LPFR морате редовно проверавати. Ако фајлови на LPFR стоје дуже од 5 дана улазите у порески прекршај.
- Из главног менија тастери **8**, па **2**, па **TOTAL**, па на дисплеју пише "Фајлова на чекању".
- Ако је 0 (нула) фајлова на чекању онда је све у реду, а ако има било колико фајлова на чекању онда највероватније нешто није у реду са интернет везом - обратите се сервисеру.

Унос новог артикла

- Из главног менија тастер **4**, па **1**, па куцамо шифру новог артикла, па тастер **TOTAL**, па **TOTAL**, па онда све по реду уносимо назив, пореску стопу, цену, баркод, па потврђујемо на **TOTAL**. (Поља "АРТ слободна цена" и "Појединачна продаја" прескачемо притиском на **TOTAL**).
- У поље "Пореска стопа" уносимо **ћирилично** слово за пореску стопу.

Тренутне пореске стопе у Србији:

- За фирме које нису у ПДВ-у:
А - (0,00%)
- За фирме у ПДВ-у:
Г - (0,00%) роба и услуге ослобођени ПДВ-а
Ђ - (20,00%) општа стопа ПДВ-а
Е - (10,00%) посебна стопа ПДВ-а

Шема слова

Тастер STL мења ћирилицу, латиницу и бројеве.

Тастер PY1 менја велика и мала слова.

7 .,№!@7	8 АБЦТЂ8	9 ДЂЕФ9
4 ГХИ4	5 ЈКЛЂ5	6 МНЊО6
1 ПРСШ1	2 ТУВЗЖ2	3 ХЦЗ
0 ^*=:/?0		. .,.#"

7 .,№!@7	8 АВССЃ8	9 ДЂЕФ9
4 ГHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRSŠ1	2 TUVW2	3 XYZŽ3
0 ^*=:/?0		. .,.#"

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		.

Повезивање одговарајућег модела са „Wi-fi“ мрежом:

- Из „Главног менија“ тастер **4** за улазак у подмени „Програмирање“.
- Из подменија „Програмирање“ тастер **7** за улазак у подмени „Конфигурација“.
- Из подменија „Конфигурација“ тастер **4** за улазак у подмени „Комуникација“.
- Из подменија „Комуникација“ тастер **5** за улазак у подмени „Wi-fi“.
- У подменију „Wi-fi“ од понуђених (пронађених) мрежа стрелицама изаберемо жељену и потврдимо са **TOTAL**. Након тога унесемо шифру од нашег „Wi-fiја“ и тиме смо завршили подешавање.